Gunakan Knoppix, membuat SD card RaspberryPi

- * Ini bukan berasal dari hard disk, untuk operasi membaca dari CD, Mulai perangkat lunak lambat.
- 1. Saya SD card terhubung ke komputer
- 2. Buka root folder di kiri atas, silakan cek pengakuan nama kartu SD. Dalam lingkungan saya / sdc
- 3. Saya memulai software terminal.

Jika perangkat lunak terminal mengandung akar, Silakan memulai.(Mungkin berbeda tergantung pada versi) Software terminal adalah perangkat lunak seperti command prompt

4. fdisk /dev/sda [Enter]

Jika Anda memasukkan, beralih ke interaktif,

p [Enter

Masukkan, Lihatlah ukuran partisi, Pastikan bahwa nama adalah kartu SD untuk memastikan pengakuan.

5. Setelah memeriksa, Jika ada lebih dari satu partisi, Hapus instruksi,

d [Enter]

[Nomor] [Enter]

Hapus semua partisi di,

w [Enter]

Masuk dan keluar dari fdisk

- 6. umount /dev/sdc [Enter]
- 7. mke2fs /dev/sdc [Enter]

Saya ingin format penuh

8. Ikuti root folder, Silakan periksa lokasi [RaspberryPiOS] file Uk.

dd bs=500k if=[Lokasi file gambar] of=/dev/sdc [Enter]

[Lokasi file gambar] Lepaskan [] untuk, Masukkan lokasi gambar OS yang di-download unzip.

9. Dalam tulisan ini, PC tampak seolah-olah beku

Aku mengambil sekitar 5 menit

The berkedip lampu dari kartu SD sampai akhir, Silakan menunggu dengan sabar.

10. Selesai

sudo sync [Enter]

11. Keluar dari terminal pada

exit [Enter]

Silakan periksa kartu SD di root folder

Lebih dari satu partisi dibuat, Anda dapat memeriksa isi dari kedua.